



GUIDA RAPIDA

DOCUMENTO INTERNO N° 8/2020

OGGETTO

Informazioni per una corretta installazione del dispositivo MOXA su stampanti punzonatrici CIM

MATERIALI

Cavo di collegamento di rete incrociato .
Cavo di collegamento seriale CIM
Alimentatore MOXA
Eventuali adattatori seriali.




INTERFACCIA

MOXA- CONVERTITORE ETHERNET / SERIALE RS232 - NPORT 5110

IMPOSTAZIONI MOXA

- Collegare il PC con il convertitore MOXA tramite il cavo di rete incrociato.
- Impostare il PC con la stessa sottorete del convertitore MOXA (vedere l'etichetta sul retro del convertitore).
- Installare l'utility NPORT ADMINISTRATOR CONFIGURATION (la si trova sul CD fornito con il convertitore).
- Aprire l'utility
- Selezionare SEARCH
- Viene visualizzata una tabella con l'elenco dei convertitori rilevati.
- Selezionare il convertitore da impostare
- Aprire il MENU a tendina in alto "CONFIGURATION"
- Selezionare UNLOCK
- Inserire la password " moxa "
- Ora cliccare DUE volte sulla riga del convertitore (che adesso dovrebbe avere come status " UNLOCK ") accedendo così alla pagina di configurazione dove andrò ad impostare INDIRIZZO IP e a settare i parametri della porta seriale.



- Una volta settato l'indirizzo IP si procede a collegare il convertitore MOXA sulla porta di rete sulla quale dovrà lavorare.
- Una volta collegato in rete potrò accedere al server del convertitore aprendo un qualsiasi BROWSER di internet e digitando l'indirizzo che precedentemente avevamo assegnato al convertitore.
- E' possibile e molto probabile che per alcuni convertitori all'apertura del server venga richiesta la password. In questo caso inserire come prima la PSW " moxa" e confermare.
- Nel menù a sinistra selezionare SERIAL SETTING e PORT 1

IMPOSTAZIONI SERIALE

- Impostare il seriale nel seguente modo e poi salvare (nel caso di utilizzo delle punzonatrici CIM serie 2700)

PORT ALIAS	/
BAUTE RATE	9600
DATA BITS	8
STOP BITS	1
PARITY	NONE
FLOW CONTROL	NONE
FIFO	ENABLE
INTERFACE	RS-232-ONLY

- VERIFICARE SULLA PUNZONATRICE CHE IL SETTAGGIO DELLA SERIALE SIA 9600,N,8,1,



PROMEMORIA TECNICO:

Indirizzo ID

RETE Indirizzo rete MOXA

PORTA indirizzo MOXA 950

CIM xonxof

TIME 360

CAVO INCROCIATO

SUL PC LA STESSA SOTTORETE DEL CONVERTITORE

NO FLOW CONTROL

**NEL SOFTWARE NEO GROUP NON SI POSSONO EDITARE I
COMPI CON EXEL SOLO CON IL DB.**